



HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de

Akumulátorová sekačka na trávu

ČÍSLO MODELU:

CEDGT254LI

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním panelu.
štítek. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro
pozdější použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K OBSLUZE
A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus
	CEDHD58Li-SET	HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li,
	CEDHD60Li	bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječka , baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v ceně, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max.
	CEDIW250Li	krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový. Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700
	CEDIW400Li	ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, držák bitů ½" čtvercový. Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bpm, krouticí moment
	CEDIDB200Li	40/130/200Nm, držák bitů" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez baterie a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2 kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 betonu Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0/800/1250/2500 ot/min, rukojeť 50/150/250Nm, 1/2"
	CEDIWB250Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez baterií a Nabíječka, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zátěže 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm.
	CEDAGB125Li	
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez brusky baterie a nabíječka, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3 v 1, bez rukojeti baterie a akumulátor jsou součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3 v 1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Skládačka Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost disku 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterií a nabíječka, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost nože 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřívání 3 min, provozní teplota 175 °C.
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterií a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. dávkovací síla 4500 N, 6stupňová regulace rychlosti, rychlost podávání 0,7 - 11 m/s, kapacita trubice 600 ml, kapacita kartuše 310 ml.
	CEDLLi	Dobíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterií a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Dobíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000lm II - 2000lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatlučení až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Akumulátorový kompresor Cedrus
	CEDAP100Li	AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez přívodního kabelu baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. tlak 0,034 bar, průtok vzduchu 53 m ³ /h, rychlost vzduchu 40 km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, baterie max. 20V Li-Ion, šířka záběru strunové sekačky 100 mm, délka nože 200 mm, max. průměr sečení 8 mm, šířka nože 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živé ploty Cedrus HT520LiX2, bez příslušenství baterie a nabíječka , max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Teleskopické nástavce řetězové pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez motoru baterie a nabíječka součástí dodávky, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, sáček je součástí dodávky

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Kostkový čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočné rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zátěže, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°.
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeti.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm - 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsob sečení, mulčování, objem koše 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok kapaliny 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak ,0Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A



1. Tlačítko zámku
2. Přepínač
3. Dobíjecí baterie (není součástí dodávky)
4. Nastavitelná rukojeť
5. Řezací nože
6. Knoflík pro nastavení délky
7. Obálka
8. Ochranný kryt
9. Řezací nůž

1 Tlačítko pro nastavení otočné hlavy

0 Tlačítko otočné hlavy 11

.
.

Technické údaje

Model:	CEDGT254Li
Napětí:	20 V
Otáčení bez zátěže:	9000 otáček
Průměr sečení: Čistá	254 mm 4 mkgmutu ,8
hmotnost:	

- nastavení délky stroje
- nastavitelná hlava
- 20 řezných nožů v balení
- Nastavitelná rukojeť pro větší pohodlí uživatele
- pracuje s bateriemi CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah
- funguje s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

Bezpečnostní informace

Pozor! Pečlivě si přečtete tento návod a seznamte se s ovládacími prvky a správnou obsluhou stroje. Tento dokument si uschovejte pro budoucí použití.

Vysvětlení symbolů



Obečné bezpečnostní upozornění.



Přečtěte si návod k obsluze.



Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke zranění okolostojících osob předměty vymrštěnými strojem.



Upozornění: Dodržujte bezpečnou vzdálenost od pracovního stroje.



Nepoužijte se.



Před seřizováním nebo čištěním a před ponecháním stroje bez dozoru vyjměte baterii.



Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.



Nepracujte za deště a nenechávejte vyžínač venku, když prší.

Upozorňujeme, že stroj může vrhat předměty směrem k okolostojícím osobám.

Upozornění: Dodržujte bezpečnou vzdálenost od pracovního stroje.



Provoz zařízení

- ☒ Stroj by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s malými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem a nebyly proškoleny v obsluze stroje osobou, která nese odpovědnost za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se strojem nebudou hrát. V žádném případě by zastříhovač neměly používat děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Místní předpis květenzadat adresu . minimální věk provozovatel. Nepoužité

- ☒ Zastříhovač uchovávejte mimo dosah dětí.
☐ Nikdy nepoužívejte vyžínač s odstraněnými nebo poškozenými kryty. Pokaždé před použitím stroje a po nárazu do předmětu zkontrolujte, zda stroj nevykazuje známky opotřebení a poškození, a v případě potřeby jej opravte.

- ☒ Obsluha stroje by neměla být unavená, nemocná nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- ☒ Vždy je třeba nosit dlouhé kalhoty ze silného materiálu a obuv.
☒ a ochranné rukavice. Nenoste volné oblečení, krátké kalhoty nebo sandály a nepracujte naboso.

- ☒ **Při práci se strojem je nutné nosit ochranné brýle a chrániče sluchu.**
☒ Je třeba dbát na stabilní základnu a rovnováhu. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte.
☒ Se strunovou sekačkou nikdy nepracujte, když jsou v její blízkosti lidé kolemjdoucím, dětem nebo zvířatům.
- ☒ Za nehody a ohrožení ostatních osob a jejich majetku je odpovědný uživatel. Než se jich dotknete, počkejte, až se nože zastaví. Nože se otáčí
☒ pokračuje ještě nějakou dobu po vypnutí zastříhovače; rotující nůž se může způsobit zranění.
- ☒ Stroj používejte pouze při denním světle nebo dobrém umělém osvětlení.

- ☒

- Vyhněte se práci s vyžínačem za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí úderu blesku.
- Sekání mokré trávy snižuje výkonost vyžínače.
- Při přemísťování na pracoviště a z pracoviště vyžínač vypněte.
Motor spouštějte pouze tak, abyste měli ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od řezacích nožů.

□ □ □ □ □ □ □ □
□ Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti řezných nožů.

Před výměnou nožů je nutné vyjmout baterii.

Na zastříhovač nikdy nenasazujte kovové nože.

Strunová sekačka by měla být kontrolována a udržována podle předpisů.

Opravy vyžínače smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
služby zákazníkům.

Je třeba dbát na to, aby se ve ventilačních otvorech nenacházely žádné nečistoty.

- Akumulátor by měl být demontován:

-
- kdykoli je stroj ponechán bez dozoru,

-před výměnou nožů,

- před čištěním nebo jakoukoli prací na vyžínači.

- Přístroj by měl být uložen na bezpečném a suchém místě mimo mimo dosah dětí. Nepokládejte na stroj žádné předměty.
- Opotřebované nebo poškozené díly je nutné z bezpečnostních důvodů vyměnit.
- Všechny namontované náhradní díly by měly být schváleny společností.
Cedr.

- **Nepoužívejte stroj bez nasazeného vyžínače.** změny

Doporučení pro optimální provoz baterie

- Před montáží baterie se ujistěte, že je vypínač stroje ve vypnuté poloze. Montáž akumulátoru na zapnutý stroj může vést k nehodě.
- Používejte pouze baterie Cedrus určené pro váš stroj. Použití jiných baterií může představovat riziko požáru.
- Baterii nerozebírejte, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Chraňte baterii před teplem, např. intenzivním slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu.

- **Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody.**

Zkratování svorek baterie může vést k popálení nebo požáru.

- **V případě poškození a nesprávného použití baterie může dojít k uvolnění výparů. Pokud se objeví nepříjemné pocity, vyvětrejte pracoviště a vyhledejte lékařskou pomoc. Tyto výpary mohou dráždit dýchací cesty.** Akumulátor používejte pouze se strojem. Chráníte tak baterii před nebezpečným přetížením.

- Akumulátor může být poškozen ostrými předměty, jako jsou hřebíky a šroubováky, a vnější silou. Může dojít k vnitřnímu zkratu a baterie se může vznítit. kouřit, explodovat nebo se přehřát.

- **Nezkratujte baterii.**

Hrozí nebezpečí výbuchu.

- Chraňte baterii před vlhkostí a vodou.

- Baterie by se měla skladovat pouze při teplotách od -20 °C do 50 °C. Nenechávejte baterii například v létě v autě.
- Čas od času vyčistěte větrací otvory baterie měkkým, čistým a suchým kartáčkem.

Upozornění pro nabíječky

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění. Nedodržení těchto pokynů a varování může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění osob.

Tyto pokyny dodržujte.

Nabíječku smí používat pouze osoba, která plně rozumí všem operacím a je

schopna je provádět bez omezení nebo která prošla příslušným školením,

Nabíječka není určena pro použití dětmi nebo osobami se zdravotním postižením.

fyzická, smyslová nebo duševní omezení a osoby bez příslušných zkušeností nebo znalostí. Nabíječku mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním omezením a osoby bez příslušných zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly poučeny o bezpečném používání nabíječky a rozumí souvisejícím rizikům.

V opačném případě hrozí riziko chybné manipulace a zranění osob.

- **Děti by měly být během používání, čištění a údržby nabíječky pod dohledem.** Tím se zabrání tomu, aby si s nabíječkou hrály.
- **Nabíjet by se měly pouze lithium-iontové baterie Cedrus. Napětí baterie musí odpovídat nabíjecímu napětí nabíječky.** Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecími bateriemi. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
- **Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkostí.** Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Udržujte nakladač v čistotě.** Znečištění vytváří riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.** Jinak by se nabíječka mohla přehřát a přestat správně fungovat.